




# KITE 500

Operatore elettromeccanico a battente per ante fino a **5 m** o peso max di **500 kg**



Serratura per sblocco manuale in metallo (di serie)



Attacco in punta con staffa a saldare o avvitare



Vite senza fine supportata da cuscinetti



Ingranaggi e cuscinetti

Robusta vite senza fine supportata da cuscinetti per la massima resistenza e stelo in acciaio inox con uscita in punta e boccia in nylon

▶ Attacco posteriore regolabile con fori

▶ Disponibile nelle versioni 203V o 24V

▶ Versione 24V con encoder di serie

▶ Possibilità di applicare batterie di emergenza e pannello solare di ricarica KIT SUNNY

▶ Riduttori con ingranaggi in metallo

▶ Ridotta larghezza dell'operatore per installazione anche in spazi ridotti

▶ Guscio pressofuso in alluminio



SPECIFICHE	KITE 500 (230V) KITE 500 (24V)
Alimentazione	230Vac±5% - 50/60Hz
Potenza motore	230 W / 60W
Corsa stelo	400 mm
Cicli/ora max	40(230V) / 50 (24V)
T di funzionamento	-20°C /+ 50°C
Peso	7,5/7,8 kg
Lunghezza max anta	5 m
Gradi di apertura	90°- 120°
Velocità dello stelo	adjustable(24V) 2 cm / sec
Condensatore di spunto	IP44
Starting capacitor	10 µF/-
Spinta max	3000 N (230V) 2000 N (24V)

# UNIGATE - I

## INVERTER technology

### UNIGATE 2I (INVERTER)

- Gestione encoder bidirezionali e encoder lineare (POSITION GATE)
- Funzione di serie nella centrale UNIGATE per gestione finecorsa --> Non è necessario installare la scheda LE
- Gestione batterie per funzione di emergenza
- Power switching da 90Vac a 265V - 2Ah (1.3 Ah per accessori) --> NON è necessario l'alimentatore supplementare Power Supply
- 2 ingressi programmabili (GP1 e GP2)
- Timer programmabile con gruppo di continuità sulla centrale
- Collegamento tra modulo inverter e gestione modulo con cavo USB
- 2 relais di uscita programmabili (elettroserratura, semaforo, luce di cortesia...) --> NON è necessario installare il SUP
- Verifica e controllo carica accessori



## Advantages:

+ Cicli ora

N.C. ingressi protetti da monitoraggio resistenza 8K2

Gestione amperometrica per inversione in caso di ostacolo

Bassa temperatura in ciclo intensivo

Coppia alta in rallentamento

### ACCESSORI



Batterie con scatola (7AH)



Stop meccanici in chiusura (2 pezzi)



Pannello solare 20W + ESUN Q + batterie 12 Ah



Caricabatterie 800 mA con gestione pannello solare



Staffa attacchi posteriori regolabili senza saldatura (n.2 pezzi)



Staffa attacchi anteriori regolabili (n.2 pezzi)



Cilindro con chiave DIN dedicata 10 cifrature e leva di sblocco



Staffa per apertura verso l'esterno L 400mm (2 pz)

DIMENSIONI (mm)

